

ORIGINAL MINIXEN

Оригинальная запасная часть



—

Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL MINIXEN предназначены для легковых автомобилей, применяются для внутрисалонного освещения и в качестве фонарей для чтения. Увеличенный световой поток и использование чистого ксенона в газовом составе колбы делают лампы более яркими по сравнению со стандартными вспомогательными лампами.



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Вспомогательное освещение	2886X	6	12.0	6
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Вспомогательное освещение	3886X	6	13.5	6

Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions	
			Световой поток	Цоколь	Длина
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±10	13,5	85	W2.1x9.5d	26.8
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±10	13,5	80	BA9s	27.4

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	ECE-категория
ORIGINAL MINIXEN 2886X	10.0	400	1000	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	9	400	1000	AUX	-

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	17-10-2024	4050300888668 4052899560604 4008321094667	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	17-10-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

